



БЕНЗОГЕНЕРАТОР ENERGO E3500AX



Мощность номинальная, кВт	2,8
Мощность максимальная, кВт	3,2
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Род тока	переменный однофазный
Марка двигателя	AP170F
Емкость бака, л	15
Время работы на 50% от мощности, ч	9
Пуск	ручной
Габариты, (ДхШхВ), мм	595x460x500
Масса, кг	44,5





ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЯ
ВКЛrTfl
ВЫКЛW

ЛАМПА
ПИТАНИЯ

8

8

В. Гц. Ч.
1
T/I/C/U
DATA CENTER

+ DC 12 В

, iJe

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

220 В

220 В

ВКЛ



ВЫКЛ (1)

13А



GND



СИГНАЛЬНАЯ ЛАМ
УРОВНЯ МАСЛА